

预备操作

本文说明将您的 PMW-F5/F55 更新到最新版本步骤。
首先将更新数据保存到 SD 卡，然后使用菜单进行更新。

有关使用菜单的详细说明，请参见使用说明书。

检查当前版本

在 System 菜单中选择“Version”时，装置版本显示在“Number”区域上。

进行更新的注意事项

- 进行更新时，务必使用交流转接器（AC-DN2B 或 AC-DN10）。
- 请使用 SDHC 存储卡（速度等级：4 至 10，不兼容 UHS，容量：2 GB 至 32 GB）或 SD 存储卡（文件系统：FAT 16，容量：最大 2 GB）。
- 请使用通过 PMW-F5/F55 的格式化功能进行格式化的 SD 卡。

有关格式化功能的详细说明，请参见使用说明书。

将更新数据保存到 SD 卡

- 1 准备用于将数据保存到 SD 卡的计算机。
- 2 自更新数据下载网站下载更新数据，并将它保存在计算机的某一位置。
- 3 解压缩 zip 文件并直接将更新数据文件（文件扩展名：“.bin”）保存到 SD 卡的根目录下。

进行更新

注意

进行更新时，禁止如下操作。
否则会中断更新过程，从而导致故障。

- 弹出或插入 SD 卡
- 关闭电源

有关使用 PMW-F5/F55 的详细说明，请参见使用说明书。

- 1 将包含更新数据的 SD 卡插入 PMW-F5/F55 的 SD 卡插槽。

- 2 选择 System 菜单“Version”中的“Version Up”，然后选择“Execute”。

此时出现如下消息：“Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?”

- 3 选择“Execute”。

此时出现消息“Version Upgrade VX.XX > VY.YY”（X.XX：当前版本编号，Y.YY：最新版本编号）。

如果没找到更新数据：

出现“Version Upgrade No File”（无文件版本升级）消息。

以下为可能的原因。

- 更新数据尚未保存到 SD 卡的根目录。
- 保存了不同机型的更新数据。
- 数据无法正确解码。

将正确的更新数据保存到 SD 卡，然后从步骤 1 开始重新更新。

4 选择 “Execute”。

开始更新。

更新分两个阶段进行，以 “Phase 1” 和 “Phase 2” 标记。
更新过程中，REC 指示灯闪烁。VF 和副显示屏上出现消息 “Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... **%”。（XX:YY:ZZ：各阶段已过去的时间， **%：各阶段的进度状态）

下面说明各阶段所持续的大致时间。

阶段	大致时间
Phase 1	大约 3 分钟
Phase 2	大约 8 分钟

注意

Phase 1 和 2 之间的转换过程中，尽管过程仍在继续，但不会显示消息且 PMW-F5/F55 会重启。请勿关闭电源。
更新完成后，REC 指示灯亮起并出现消息 “Version Upgrade OK Turn Power Off”。

如果更新被中断：
如果更新数据有错误，会出现如下消息：
“Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off”。
重启摄像机，将正确的更新数据保存到 SD 卡，
然后从步骤 1 开始重新更新。

如果更新失败：
此时将显示消息 “Version Upgrade Error!!”。重新检查更新程序，并从步骤 1 开始重新更新。
如果更新仍然不能正确进行，则摄像机可能有故障。请联系 Sony 服务代表。

5 重启 PMW-F5/F55。

6 确保此时版本为最新版本（请参见 “检查当前版本”）。

如果版本非最新：
重新检查更新程序，并从步骤 1 开始重新更新。